interweb

Gerado a 15/11/2026 00:26

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Permitir ligações remotas ao PostgreSQL num VPS, com segurança

Acesso remoto e código

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-754	v2026.10.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/754

Permitir ligações remotas ao PostgreSQL num VPS, com segurança

Acesso remoto e código · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Por omissão o PostgreSQL só escuta em `127.0.0.1`. Para aceitar ligações de fora, são **três ajustes**: dizer-lhe em que endereço escutar (`listen_addresses`), dizer-lhe **quem** pode entrar (`pg_hba.conf`) e abrir a porta 5432 **só para esse endereço** na firewall. Pressupõe um VPS com root, de preferência com Ubuntu 22.04 LTS, e a configuração e a segurança são suas.

> **Antes de abrir seja o que for,**
> pergunte-se se um **túnel SSH** não chega. Com o túnel não se abre porta nenhuma e a base continua invisível para a internet. Veja **o túnel SSH**. Só siga os passos abaixo se uma aplicação noutro servidor tem mesmo de falar directamente com a base.

Passo a passo

1. **Escutar noutro endereço.** Edite `/etc/postgresql/<versão>/main/postgresql.conf` e mude `listen_addresses = 'localhost'` para `listen_addresses = 'localhost,<IP-do-VPS>'`. Não use `'*'` se puder evitá-lo.

2. **Dizer quem entra.** No `pg_hba.conf`, acrescente uma linha só para o **endereço exacto** da aplicação, com senha cifrada:

   ```
   host nome_da_base utilizador 203.0.113.10/32 scram-sha-256
   ```

   O `/32` quer dizer «apenas este endereço». O 203.0.113.10 é só um exemplo.

3. **Abrir a porta só para ele.** Com o `ufw`: `ufw allow from 203.0.113.10 to any port 5432 proto tcp`.

4. **Reiniciar.** `systemctl restart postgresql`.

5 **Confirmar.** No VPS, `ss -ltn | grep 5432` mostra os endereços em que escuta. Do outro servidor, `psql -h <IP-do-VPS> -U utilizador -d nome_da_base`.

Linha do pg_hba.conf	Quer dizer
`host base utilizador IP/32 scram-sha-256`	**Bom.** Uma base, um utilizador, um endereço, senha cifrada.
`host all all 0.0.0.0/0 scram-sha-256`	**Mau.** Qualquer pessoa no mundo pode tentar entrar em qualquer base.
`host all all 0.0.0.0/0 trust`	**Desastre.** Entra-se sem senha.

O que costuma correr mal:
Mudar o `postgresql.conf` e esquecer o `pg_hba.conf` (o erro é *no pg_hba.conf entry*); abrir a porta na firewall do servidor mas não noutra firewall que esteja à frente; e deixar uma senha fraca. Bots varrem a porta 5432 o dia todo. Veja **portas e firewall num VPS**.

Como mexer sem se trancar de fora

Antes de editar, faça uma cópia dos dois ficheiros (por exemplo, `cp pg_hba.conf pg_hba.conf.antes`). Mexa numa coisa de cada vez e teste. Uma diferença útil: alterações ao `pg_hba.conf` aplicam-se com `systemctl reload postgresql`, mas o `listen_addresses` só muda com `systemctl restart postgresql`. Na firewall, **garanta primeiro a regra da porta do seu SSH** antes de a ligar: se o ligar sem ela, fica sem acesso ao servidor. Se mesmo assim se trancar de fora, veja **as quatro causas habituais**.

Cifre a ligação.
Uma base acessível pela internet, sem TLS, envia a senha e os dados em claro. Se a aplicação suporta, use SSL na ligação. Em alternativa, um túnel SSH dá-lhe a cifra sem configurar nada no PostgreSQL. Veja **manter o VPS seguro**.

PRECISA DE AJUDA?

Perdeu o acesso ao VPS depois de mexer na firewall? Escreva-nos com o nome do servidor e a hora da alteração.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Ligar ao MySQL ou ao PostgreSQL por túnel SSH**
- **Portas e firewall num VPS**
- **Manter o VPS seguro: as seis coisas que contam**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-754 · v2026.10.28 · Gerado a 15/11/2026 00:26